

## Datablad baseenhet



### **Tekniske data:**

Typebetegnelse: LBR-2vf  
Dimensjoner boks: 120x120x60mm  
Driftspenning: 230v ac  
Strømtrekk: 0.015A  
Maks strøm releer: 5A  
Antennekontakt: SMA-Hun  
Antenne: 39cm lang,  
Antenne forsterkning: 1dBi  
Funksjoner: veksle, bryter og momentan.  
Frekvens: 169,4125Mhz  
Antall rele: 2  
Rekkevidde: ~2,2Km  
IP-grad: 67

Med våre standard antenner på baseenhet og håndenhet så er rekkevidden ca 2,2Km. Rekkevidden kan økes ved å bytte til for eksempel en antenne som er montert høyt oppe.

Boksen festes med fire skruer.

### **FUNKSJONSVENDER SW1:**

#### ● **VEKSLE:**

Det releet som betjenes blir stående innkoplet etter betjening til den andre bryter trykkes. Det sist innkoplede releet kan koples ut ved å trykke begge brytere samtidig. Det er bare mulig å kople inn et relé om gangen.

#### ● **BRYTER:**

Begge releer koples inn samtidig ved å trykke PÅ.  
Begge releer koples ut samtidig ved å trykke AV.

#### ● **MOMENTAN:**

Releene fungerer som momentan brytere. Det er bare mulig å kople inn et relé om gangen.

OBS! Dersom det er et kontaktorskapet som skal styres, og det er konstruert for impulsstyring skal vender stå i stilling MOMENTAN.

Alle funksjoner har tilbakemelding i form av at tilhørende lys tennes på håndenhet, slik at man vet at kommando har blitt utført.